



Radio DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR007G

12V - 40V • 230V • DAB+ •
Bluetooth

Robust og sprutsikker byggeplassradio som fungerer med 12V, 18V og 40V batterier og strømadapter

Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Kraftig og fin stereolyd med basselement i bunn. 6 predefinerte EQ innstillinger og mulighet for å lagre en egen EQ innstilling. IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse. Gir opp til 20 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri. 2,4A USB utgang for lading av mobil og liknende.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Spenning CXT	✓
Spenning LXT	✓
Spenning XGT	✓
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensområde DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Kontinuerlig bruk, 18V / 2,0 Ah batteri	7 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 4,0 Ah batteri	13 h
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri	17 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 6,0 Ah batteri	20 h
IP-grad	IP65
Vekt med batteri	5,5 - 6,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	285 x 172 x 305 mm
Kontinuerlig bruk, 14,4V / 3,0Ah batteri	8 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 3,0Ah batteri	9,5 h
Bluetooth	✓
Batteritype	Li-ion

Brukerfordeler

- Bluetooth høyttaler.
- IP65 sertifisert støvtett og sprutsikker, tåler å bli brukt i tøffe omgivelser
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

 **ANNET**

Bruksanvisning

